


ANNUAIRE.

Rechercher dans Bottin EPFL.



Recherche répertoire

Entrer un critère de recherche

Prénom

Nom

Numéro

Saisir les critères de recherche et Appuyer sur **Rechercher**.

| Répertoire entreprise | |
|-----------------------|---------------------------|
| Enreg. 1 à 2 sur 2 | |
| Bond James James | +41216930191 ¹ |
| Bondarenko Alexandra | +41216933159 ² |

TRANSFERT D'APPEL.



1. Appuyer sur le bouton **Transfert**.



2. Taper le numéro sur lequel vous souhaitez transférer l'appel.



3. Presser le bouton **Transfert** (avant ou après que votre correspondant ait décroché).

OU

Trnsfer

Appuyer sur le bouton de fonction **Transfert**.

Appel transféré avec succès !

RAPPEL.



Presser le bouton **Rappel** pour recomposer automatiquement le dernier numéro émis.

CONFERENCE.



En cours d'appel, appuyer sur le bouton **Conférence**.

Le correspondant est mis en attente.



Taper le numéro du correspondant à ajouter à la conférence.

Conférence

Appuyer sur le bouton de fonction **Conférence** pour lancer la conférence (max. 6 participants).

MISE EN ATTENTE.



Musique d'attente pour le correspondant.

Prendre l'appel en attente.



ou

Reprend.



ne permet pas de reprendre l'appel.

NUMEROTATION ABREGEE / SPEED DIALS.

Configurer l'option **Numérotation Abrégée**.

1. Page web de configuration du téléphone : myuc.epfl.ch/ucmuser
2. Login: **identifiant** et **mot de passe EPFL**.
3. Sélectionner le téléphone IP.
4. Cliquer sur le **Speed Dial** à configurer.
5. Saisir numéro et nom du contact du Speed Dial à configurer.
6. **Enregistrer**.

Consulter la liste des **Numérotations abrégées**.





| Numérotations simplifiées | |
|---------------------------|--------------------|
| Eve Moneypenny | 30192 ¹ |
| Agent 000 | 34588 ² |

DEVIATION PERMANENTE.

Renvoyer tout

Appuyer sur la touche de fonction **Renvoyer tout**.



Annuler Déviation.




Il est impératif de reconfigurer la déviation sur votre téléphone IP cette fonction n'étant pas importée de l'ancien système Nortel.

MODIFIER LA LANGUE DU TELEPHONE.

Le français est la langue par défaut du téléphone IP. Pour la modifier:

- Se rendre sur la page web de configuration du téléphone : myuc.epfl.ch/ucmuser
- Login: **identifiant** et **mot de passe EPFL**.



Paramètres du téléphone

Informations sur le téléphone

Nom SEP203A0782DF29

Modèle Cisco 8945 [Télécharger le Guide de l'utilisateur](#)

Description


Langue du téléphone Utiliser le paramètre par défaut du système (Français, République française)

Numérotations abrégées Français, République française


Utiliser le paramètre par défaut du système (Français, République française)

MESSAGERIE VOCALE.

Affichage des Messages.



Consulter la Messagerie Vocale depuis le téléphone IP.



Configurer la Messagerie Vocale.

1. Appuyer sur Messages.
2. Saisir Numéro d'Identification Personnelle par défaut: **1234 + #**

 **Numéro à modifier lors de la 1^{ère} connexion.**
3. Suivre les indications de la voix guide.


 **Pour écouter une dernière fois, les messages enregistrés sur votre Messagerie Nortel, appeler le 38800 depuis votre téléphone IP.**

Consulter la Messagerie Vocale à distance.

021 693 90 90 ou via la page web: voicemail.epfl.ch/inbox

Modifier la langue de la Messagerie Vocale.

1. Page web de configuration de la Messagerie Vocale: voicemail.epfl.ch/inbox
2. Login: identifiant et mot de passe EPFL.



5

MASQUER LA CAMERA.

 **La vidéo est active par défaut pour tous les appels émis depuis le Softphone ou les téléphones IP Cisco.**

Masquer la vidéo en cours d'appel.



Désactiver la vidéo.



INFOS UTILES.

- Urgences: **115**
- En cas de problème: **HelpDesk 1234**
- Pour aller plus loin: uc.epfl.ch
- Page web configuration Messagerie Vocale Cisco: voicemail.epfl.ch/inbox
- Page web configuration du téléphone IP: myuc.epfl.ch/ucuser

6

GUIDE D'UTILISATION

TELEPHONE IP - CISCO 8945



PASSER UN APPEL.

 **Toujours faire le 0 avant de composer un numéro externe à l'EPFL ou taper le numéro au format international (+41 21...)**

APPEL EN ABSENCE.

 **1 Appel en Absence = 1 Appel manqué**

Pour consulter la liste des appels en absence et effacer l'icône de l'écran du téléphone voir **Historique des appels.**

HISTORIQUE DES APPELS.

 Appuyer sur la flèche descendante du pavé de navigation pour consulter la liste des 150 derniers appels.



| Historique des appels: Ts app. (150) | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Appel reçu | Money Penny Eve | +41216930192 | 14 Jun, 13:07 |
| Appel émis | IVoiceMail | +41216939090 | 13 Jun, 13:46 |
| | Money Penny Eve | +41216930192 | 13 Jun, 13:46 |
| | Money Penny Eve | +41216930192 | 13 Jun, 11:21 |
| Appel manqué | Money Penny Eve | +41216930192 | 13 Jun, 11:13 |

1